



ZKT G2 KVKK PARMAK İZİ TERMINALİ

G2 parmak izi tanıma terminali, ZKTeco'nun yenilikçi Silk ID parmak izi sensörüne sahiptir. KVKK uyumlu PDKS & Erişim Kontrol Cihazı G2, üzerinde herhangi bir veri tutmadan Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak Zaman Kontrol & Geçiş Kontrol terminali görevi görmektedir.

G2 cihazı kartın içerisinde bulunan parmak izi kaydını algoritmasında bulundurduğu parmak izinin karşılığı olan kod ile eşleştirerek geçiş izni sağlamaktadır. Cihaz üzerinde herhangi bir parmak izi verisi bulundurmadan KVKK uyumlu olarak işlem görmektedir

TEKNİK ÖZELLİKLER

Parmak İzi Kapasitesi	20,000 (Standart)
Kart Kapasitesi	20,000
İşlem Kapasitesi	200,000
Haberleşme	TCP/IP, USB Host / Client, Wiegand Input / Output
Donanım	1.2GHz Dual Core CPU, Bellek 128MB RAM / 256MB Flash, SilkID Parmak İzi Sensörü, 3.5 Inc TFT-LCD Ekran, Hi-Fi Ses & Gösterge, Tamper Switch Alarm
Standart Özellikler	Çalışma Kodu / ADMS, DST / SMS / Zil Programı, Katılım Durumu Otomatik Switch, Tutanak Sorgu / Fotoğraf Kimliği, Anti-geri verilen, Duvar Kağıdı & Ekran Korumucu, Kimlik Kartı Okuyucu, Kamera
Opsiyonel Özellikler	HID / Mifare Kart Okuyucu, Harici Printer, Wi-Fi / 3G
Özel Fonksiyonlar	Çoklu Doğrulama Modları, Canlı Parmak Tespiti
Ac Fonksiyonları için	Kilit Röle Çıkışı, Alarm Çıkışı, Çıkış Düğmesi, Kapı Sensörü, Harici Zil Çıkışı
uyumluluk	BioTime 8.0, ZKTime.Web, ZKTime.Net 3.0, WDMS
Çalışma Ortamı Sıcaklığı	0°C ~ 45°C
Boyutlar	206.0 × 153.0 × 42.9 mm
Parmak İzi Algoritması	ZKFinger v10.0
Güç	Voltaj 12V DC, Akım < 500 mA



**CİHAZ TANITIM
VİDEOMUZU İZLEMELİK İÇİN
QR KODU OKUTUN!**



KVKK Uyumlu
"Template on Card"
Uygulama Desteği



0216 573 38 89

pazarlama@artelektronik.com

